

## MLR-1923/SET

## DÖRRKLOCKA, PLUG-IN, SET

1

2

3

Kategori EASY START, så enkelt att alla kan använda det.

EASY START

SYSTEM  
NEXA

Set med dörrklocka och tryckknapp. Förutom att fungera som en vanlig dörrklocka med tryckknapp kan dörrklockan också ta emot signaler från rörelsevakt och magnetkontakt eller fjärrkontroll om så önskas. Det finns 6 valbara signaler så olika sändare kan ge olika ringsignaler. Ljudnivån kan ställas i 4 olika nivåer; Hög – Mellan – Låg – Mute.

- Plug-in
- 32 minnesplatser
- Enkel installation
- 6 valbara ringsignaler
- 4 ljudnivåer
- Upp till 150 meter räckvidd

## TEKNISK DATA

Strömkälla dörrklocka	220–240 V~50Hz
Strömkälla tryckknapp	Batteri, 1 x CR2032 (ingår)
Protokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 150 m
Strömförbrukning	< 1 W
IP klassificering	Tryckknapp IP44
Mått dörrklocka (B x H x D)	59 x 100 x 37 mm
Mått tryckknapp (B x H x D)	30 x 70 x 15,5 mm
EAN	7330545183511
Art nr   E-nummer	18351   E 53 320 84



NEXA